

Impresora láser monocromo con WiFi

Velocidad de impresión de hasta 20 ppm

Tarjeta de red WiFi



Resolución de impresión HQ1200

Bandeja de papel para 150 hojas

Características principales:

Rapidez de impresión

- Ayuda a mejorar la productividad imprimiendo hasta 20 páginas por minuto

Sustitución de consumibles

- Fácil sustitución de cartuchos de tóner de 1.000 páginas¹ de duración

Capacidad de papel

- Bandeja de papel para 150 hojas

Resultados de alta calidad

- Imprime documentos profesionales con una resolución de hasta 2.400 x 600 ppp (HQ1200)

Tarjeta de red WiFi

- Posibilidad de compartir el uso de la impresora con un grupo de trabajo a través de la tarjeta de red inalámbrica 802.11b/g/n

Impresión a través de dispositivos móviles

- La aplicación iPrint&Scan de Brother permite enviar el orden de impresión desde cualquier dispositivo móvil



Ficha de producto

HL-1212W

brother
at your side

General

Tecnología	Impresora electrofotográfica láser
Clasificación láser	Producto láser clase 1 (IEC 60825-1:2007)
Procesador	200MHz ARM 9
Interfaz	Hi-Speed USB 2.0
Tarjeta de red WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Velocidad de impresión(A4)	20 ppm (páginas por minuto)
Resolución	HQ1200 (2.400 x 600 ppp), 600 x 600 ppp
Memoria	32 MB
Tiempo impresión 1ª pág	Menos de 10 seg
Tiempo de calentamiento	Menos de 18 seg (desde el modo reposo)
Lenguaje de impresión	GDI
Panel de control	LED

Funciones de impresión

Impresión N en 1³	Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4 en sólo una página A4 (Mac, hasta 2, 4, 6, 9, o 16)
Impresión de póster⁴	Amplía 1 página A4 en un póster utilizando 4, 9, 16 o 25 páginas A4
Impresión de marca de agua⁴	Imprime documentos con texto predefinido o mensajes de usuario como marca de agua
Impresión ID⁴	Añade una identificación en tus documentos impresos (fecha y hora, mensaje corto personalizado, nombre de usuario del PC)
Impresión manual por las dos caras⁴	Permite imprimir por las dos caras de forma manual
Impresión de folleto⁴	Imprime documentos en formato folleto A5 utilizando la impresión manual por las dos caras
Saltar páginas en blanco⁴	Ignora las páginas en blanco de los documentos
Perfiles de impresión³	Guarda tus configuraciones favoritas como perfiles para recordarlas fácilmente
Imprime texto en negro⁴	Convierte todo el texto del documento en negro al imprimir

Manejo de papel

Entrada de papel²	Bandeja de entrada – 150 hojas
Salida de papel²	Hacia abajo- 50 hojas

Especificaciones de los soportes

Tipos y pesos de los soportes	Bandeja estándar – papel normal y reciclado (entre 65 - 105g/m ²)
Tamaños de los soportes	Bandeja estándar - A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (borde largo), B5, Executive

Consumibles

Tóner dotacional	1000 páginas ¹
Tóner estándar	TN-1050 – 1.000 páginas ¹
Tambor	DR-1050 – 10.000 páginas A4
Incluye	Cartucho de tóner, tambor, cable de alimentación eléctrica, software y drivers para Windows®, Guía de configuración rápida, cable de conexión al PC no incluido

La frecuencia de la sustitución de los consumibles puede variar dependiendo de la complejidad de las impresiones, el porcentaje de cobertura, el tamaño de papel, el número de páginas por trabajo y por el tipo de soporte de impresión

Compatibilidad de los controladores

Windows®	Windows 8® (32 y 64 bit) Windows 7® (32 y 64 bit) Windows Vista® (32 y 64 bit) Windows® XP Professional (32 y 64 bit) Windows® XP Home Edition Windows® Server 2012 R2, 2012 y 2008R2 Windows® Server 2008 (32 y 64 bit) Windows® Server 2003 (32 y 64 bit)
Macintosh⁵	Mac OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (entorno x86/x64)

Dimensiones y pesos

Con caja	415 x 303 x 324mm 5,6 Kg
Sin caja	340 x 238 x 189mm 4,6 Kg

Volumen de trabajo

Recomendado	250 – 1.800 páginas mensuales
Máximo⁶	Hasta 10.000 páginas mensuales

Herramientas de administración

Servidor web embebida	Software de gestión de impresión basado en web embebido en el equipo
Asistente despliegue de controladores⁴	Creación sencilla de controladores de impresión para una fácil distribución en la red
BRAdmin Professional 3^{4,5}	Software de gestión de red LAN/WLAN

Impresión móvil

iPrint&Scan (Android)	Imprime directamente desde un smartphone o tablet con sistema operativo Android
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Imprime directamente desde un iPad / iPhone / iPod Touch
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Imprime directamente desde un smartphone con sistema operativo Windows® Phone
Print&Scan (Windows® 8 y RT)	Imprime directamente desde una tablet con Windows® 8 o Windows RT



2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura.

Ficha de producto

HL-1212W

brother
at your side

Red y seguridad

Red WiFi	IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura / Modo Adhoc)
Configuración WiFi	Wi-Fi Protected Setup (WPS) y AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
Aplicaciones WiFi	Emparejamiento vertical
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 y IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print)
IPv6 (desactivado por defecto)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print)
Seguridad red WiFi	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH
Notificaciones a e-mail	Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención
Restringir IPv4	Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red

Ecología

Consumo de energía	Imprimiendo- 380W, preparada- 40W, hibernación – 0,7W, apagado automático- 0,28W
Consumo energético medio	0,7 kWh/Semana
Nivel de presión sonora	Imprimiendo- 51dbA, Preparado- Inaudible
Nivel de potencia sonora	Imprimiendo- 6.6BA, Preparado- Inaudible
Ahorro de energía	El equipo consume menos energía cuando no se está utilizando
Ahorro de tóner	Reduce el consumo de tóner contribuyendo a reducir el coste total de la propiedad
Energy Star	Versión 2.0



Trabajamos contigo para cuidar el medio ambiente

Brother Earth describe nuestra actitud positiva y nuestro compromiso con las comunidades y el planeta. Nuestro objetivo es contribuir a crear una sociedad en la que el desarrollo sostenible sea posible. En Brother trabajamos siempre con responsabilidad, respeto e intentando marcar la diferencia.
www.brotherearth.com

¹Duración según ISO/IEC 19752
²Calculado con papel de 80g/m²
³Solo Windows® & Mac®
⁴Solo Windows®

⁵Descarga gratuita desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶El máximo nº de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión